

Добавление камер и внешних источников

Инструкция описывает процесс добавления новых устройств видеонаблюдения в систему. Можно добавить два типа устройств: **камера** или **внешний источник**. В зависимости от выбора доступны разные поля и параметры настройки.

Добавление камеры

1. Перейдите в раздел **Камеры** и нажмите кнопку **Добавить камеру**.
2. В открывшемся окне выберите тип подключения — **Камера**.
3. Заполните обязательные поля:
 - **Название** — укажите понятное имя устройства (например, "Склад 1, северный вход").
 - **Протокол** — по умолчанию RTSP.
 - **IP-адрес и порт** (обычно 554).
 - **Логин и пароль** — если камера требует авторизацию.
4. При необходимости выберите одну или несколько **групп**, к которым будет относиться камера.
5. Выберите **модель камеры** и **шаблон данных** (если доступно).
6. Настройте дополнительные параметры с помощью тумблеров:
 - **Включить видеоаналитику** — влияет только на доступность подключения сценариев после добавления устройства.
 - **Включить онлайн-просмотр** — при активации камера будет доступна для онлайн-мониторинга в соответствующих разделах.
 - **Хранить видеоархив** — при активации становятся доступными параметры настройки хранения: срок хранения (от 3 часов до 180 дней).
7. При корректных данных справа отображается кадр с камеры.
8. Нажмите **Добавить камеру** для завершения настройки.

Если камера успешно добавлена, появится предложение сразу подключить сценарии видеоаналитики.

Добавление внешнего источника

1. Перейдите в раздел **Камеры** и нажмите кнопку **Добавить камеру**.
2. В окне выбора типа источника выберите **Внешний источник**.
3. Заполните следующие поля:
 - **Название источника** — задайте имя, по которому источник будет отображаться в списке.
 - **Группы** — при необходимости выберите одну или несколько групп.
4. Нажмите **Добавить внешний источник**, чтобы завершить процесс.

Созданный внешний источник будет использоваться для передачи изображений и событий сценариям видеоаналитики через API или интеграционные модули. Подгрузка изображения при добавлении внешнего источника является рекомендуемой, но не обязательной — её можно выполнить позже при подключении сценария., чтобы завершить процесс.

Примечания

- Все незаполненные обязательные поля будут выделены при попытке сохранения.
- Если URL потока указан с ошибкой, появится предупреждение (например, "отсутствует протокол" или "не удалось получить кадр").
- При отключении тумблеров связанные поля скрываются из интерфейса (только для камер).
- При закрытии формы без сохранения система предупредит о несохранённых изменениях.

После добавления устройств настройка сценариев выполняется через интерфейс подключения сценариев видеоаналитики или позже через редактирование устройства.

Версия #1

editor2 создал 6 июня 2025 11:44:05

editor2 обновил 6 июня 2025 11:57:32